

Ottima

660 VA / 860 VA / 1060 VA

- Plug & Play (Conectar y usar)
- Back-up contra sobretensión
- Protección contra sobretensión
- Reinicio automático
- Recarga automática
- Arranque en frío
- Carga fuera de línea
- Indicador de estado LED



• • •

La **Serie Ottima de PHASAK** proporciona una solución asequible para pequeñas oficinas o entornos domésticos. Instalación sencilla, tecnología interactiva y dos entradas Schuko para garantizar una protección continua frente a sobre-tensiones y cortes de suministro eléctrico proporcionando autonomía suficiente a los dispositivos conectados.

El **PH 7210** sustituye una conexión Schuko por un Schuko Surge Protec, aislado del circuito de baterías. Ideal para dispositivos con altos picos de tensión como impresoras láser o sistemas LED, proporcionando una solución completa y eficiente.



PHASAK®	Potencia	Capacidad	Baterías	Peso	Alto	Ancho	Fondo	Conexiones
PH 7266	660 VA	360 W	1x 12V/7Ah	3.9	138	96	286	2x Schuko
PH 7288	860 VA	480 W	1x 12V/9Ah	4.2	138	96	286	2x Schuko
PH 7210	1060 VA	600 W	1x 12V/9Ah	6.9	138	96	286	2x Schuko (1x Surge Protect)



La **serie Ottima** de PHASAK ofrece una solución sencilla, de fácil instalación y asequible para pequeñas oficinas o entornos domésticos. Equipado con tecnología interactiva y 2 entradas schuko, la serie Ottima ofrece protección frente a sobre-tensiones, back-up ante fallos del suministro eléctrico y autonomía a los equipos conectados.

Ficha Técnica

Referencia	PH 7266	PH 7288	PH 7210
Potencia	660 VA / 360 W	860 VA / 480 W	1060 VA / 600 W
Entrada			
Voltaje Nominal	220 / 230 / 240 Vac		
Rango de Voltaje	162 - 290 Vac		
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz (Detección automática)		
Salida			
Voltaje Nominal (Bat.)	±10%		
Frecuencia (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%		
Forma de onda (Bat.)	Sinosoidal simulada		
Tiempo de transferencia	2 - 6 ms		
Protección de sobrecarga	Disyuntor o protección interna fusible		
Batería			
Cantidad / Tipo / N°	1x 12V/ 7 Ah	1x 12V / 9 Ah	1x 12V / 9 Ah
Tiempo de carga (90%)	8 h	8 h	8 h
Indicadores			
Led	Power On / Utilización de batería		
Alarmas	Batería encendida / Batería baja/ Sobrecarga / Fallo		
Características			
Dimensiones (WxHxD)	96 x 138 x 286	96 x 138 x 286	96 x 138 x 286
Peso (Kg)	-	-	-
Humedad de funcionamiento	0 – 90 % sin condensación		
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C		
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. PHASAK® derechos registrados.			